

Ergänzende Informationen zur Softwareversion v02.06

CEECOACH 1 und CEECOACH 2 Geräte sind ab der Version **02.01** zu einem Gesprächskreis koppelbar. Wir empfehlen aber immer die aktuellste Version auf allen Ihren Geräten zu verwenden.

CEECOACH 1 kann weiterhin nur mit einem **kabelgebundenen Headset** benutzt werden (nicht mit Bluetooth Headsets).

CEECOACH 2 ermöglicht zusätzlich die Nutzung von **kabellosen Headsets (Bluetooth)**. Bei Benutzung eines Bluetooth-Headsets findet keine Audiowiedergabe auf dem kabelgebundenen Headset statt.

Verbesserte Leistung/Bugfix:

- Teilweise aufgetretene Audio-Störungen bei mehr als zwei Teilnehmern in einem Kommunikationskreis werden mit der v02.06 behoben
- CEECOACH lässt sich jetzt mit angeschlossener Stromversorgung (z.B. Powerbank) betreiben.
- Mit dem Update auf v02.06 lässt sich CEECOACH 2 deutlich schneller Laden.
- Verbesserte Audio Echo-Unterdrückung bei Kabelheadsets
Es müssen alle verwendeten CEECOACHES die neue Version erhalten, da das Echo durch die jeweilige Gegenseite hervorgerufen wird.
- Optimierte Ladezustandsansagen
- Verbindungsaufbau zu einigen weiteren Bluetooth-Headset Modellen angepasst.

Weiterhin wurde die Leistungsfähigkeit des Gerätes verbessert.

Bluetooth-Pairing mit Smartphone und/oder Headset:

Den Pairing-Modus Ihres CEECOACH aktivieren Sie durch das gleichzeitige Drücken der Plus- (+) und Minustaste (-) bis der Leuchtring schnell gelb blinkt.

Smartphone verbinden:

Starten Sie den Pairing-Modus Ihres CEECOACH.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten. CEECOACH wird angezeigt als „CEECOACHxxxx“ inkl. der letzten vier Ziffern der Seriennummer, die auf der Rückseite des Geräts zu finden ist. Wählen Sie Ihren CEECOACH aus, um die Verbindung herzustellen.

Bluetooth-Headset verbinden:

Schalten Sie das Bluetooth-Headset ein und versetzen Sie es in den Pairing-Modus (bitte lesen Sie dazu ggf. die Bedienungsanleitung des Headsets).

Starten Sie nun den Pairing-Modus Ihres CEECOACH 2. CEECOACH 2 sucht nun für ca. 60 Sekunden nach einem Headset.

Hinweis: CEECOACH 2 sucht nur nach einem Headset, falls aktuell kein anderes Headset verbunden ist. Möchten Sie also ein anderes Headset verbinden, so schalten Sie zuerst das bereits verbundene Headset aus.

Der Pairing-Modus des CEECOACH 2 wird beendet, sobald ein Smartphone oder ein Headset erfolgreich verbunden wurde. Falls Sie sowohl ein Headset als auch ein Smartphone verbinden möchten, wiederholen Sie die oben beschriebene Prozedur.

CEECOACH 2 Steuerung über Headset-Taste:

Die meisten Bluetooth-Headsets verfügen über eine Taste (bitte lesen Sie dazu ggf. die Bedienungsanleitung des Headsets), die zur Fernbedienung von CEECOACH 2 verwendet werden kann. Sie können folgende Aktionen auslösen:

- Aktivieren bzw. Deaktivieren des Teilnehmer-Modus.
- Annehmen eines eingehenden Anrufes bzw. Beenden eines aktiven Telefongespräches.

Bei einigen Bluetooth-Headsets kann es zu Funkstörungen kommen, falls zwischen CEECOACH 2 und Headset eine zu große Distanz oder Hindernisse sind. Für die beste Audioqualität tragen Sie daher CEECOACH 2 und Headset auf derselben Körperseite.